

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RADIOS PORTÁTILES PTT PRO - COMERCIALES



# PRO1000

Radio de 2 Vias marca PTT PRO



- Opera bandas UHF (400-470mhz)
- Compatible con otras marcas
- 16 canales preprogramados para su configuración
- Bateria de 1500mAh para jornadas de 6 a 8 horas
- Función VOX
- Hazlo compatible con otras marcas programando con cable PROCP

### INCLUYE

- Radio ● Bateria ● Cargador de escritorio
- Antena ● Clip de cinturón ● Correa de mano
- Manual de usuario ● Accesorio de audio tipo orejera.

Comunícate de forma efectiva con tu equipo de trabajo, ideal para Hotelería, restaurantes, almacenes, etc gracias a su potencia de 2 Watts tiene el alcance ideal para el sector turístico con fácil manejo y operación. Tiene 16 canales preconfigurados y programables en banda UHF por lo que lo hace totalmente compatible con cualquier equipo de radiocomunicación profesional y evita cualquier interferencia de otros radios. El equipo puede ser cargado con cargador micro USB de celular, ya sea de pared o vehicular.

# PRO1000



## GENERAL

Rango de Frecuencia	400-470MHZ
Capacidad de canales	16
Espacio de Canales	25.0kHz / 12.5 kHz
Estabilidad de frecuencia	±1.5ppm
Antena	-20°C ~ +60°C
Voltaje de operación	50Ω
Modo de Operación	3.7V
Dimensión (WxHxD)	118*55*34mm
Peso con batería y antena	252g
Batería	1500mAh (Lithium ion battery)

## TX

Poder de transmisión	≤2W
Modo de modulación	16KΦF3E / 8KΦF3E
Límite de modulación	≤5kHz / ±2.5kHz
Distorsión FM	≤5%
FM	-45dB / -35dB
Potencia de canal adyacente	-65dB / -55dB
Extraviada & Armonia	≤-36dB

## RX

Sencibilidad de recepción	0.15μv / 0.18μv
Canal adyacente selectivo	65dB / 55dB
Rechazo de intermodulación	55dB
Respuesta espuria	≥60dB
Relación Señal/Ruido	40dB / 35dB
Potencia de salida de audio nominal	≥600mW
Distorsion de audio nominal	≤5%